

VERDE SABINA	COMPARAZIONE CENTRALINE CLABER												
Prodotto	8422	8423	8425	8428	8419	8414	8412	8410	8483	8486	8487	8485	8488
Descrizione	AQUAUNO LOGICA	AQUAUNO SELECT	AQUAUNO PRATICO	AQUAUNO VIDEO-2	AQUAUNO LOGICA PLUS	AQUAUNO PRATICO PLUS	AQUAUNO VIDEO-2 PLUS	AQUADUPLO	TEMPO LOGIC	TEMPO SELECT	SELECT HYBRID	LOGIC HYBRID	DUAL SELECT
N. Vie	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	2
Comandi	Manopola	2 Manopole	2 pulsanti	3 pulsanti	Manopola	2 pulsanti	3 pulsanti	3 pulsanti	3 pulsanti	4 pulsanti	6 pulsanti	3 pulsanti	4 pulsanti
Tempi irrigazione	2-60 Mn	1-60 Mn	1-60 Mn	1 min 23h 59 min	2-60 Mn	1-60 Mn	1 min 23h 59 min	1 min 23h 59 min	da 1 a 90 min	da 1 a 90 min	d 5 sec a 90 min	da 1 a 90 min	da 1 a 90 min
Frequenza irrigazione	da 2 al giorno a 1 a settimana	da 3 al giorno a 1 a settimana	1 al giorno	fino a 2 al giorno	da 2 al giorno a 1 a settimana	1 al giorno	fino a 2 al giorno	fino a 3 al giorno per linea	da 3 al giorno a 1 a settimana	da 3 al giorno a 1 a settimana	fino a 4 al giorno	da 3 al giorno a 1 a settimana	da 3 al giorno a 1 a settimana
N. Programmi	15 perimpostati	63 programmi impostabili	1	2	15 perimpostati	1	max 2	max 3 per ogni via	19 preimpostati	98 programmi impostabili	4	19 preimposti per linea	98 programmi impostabili
Impostazione data	NO	NO	NO	SI	NO	NO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO
Impostazione ora	NO	NO	NO	SI	NO	NO	SI	SI	NO	NO	SI	NO	NO
Programmazione settimanale	NO	NO	NO	SI	NO	NO	SI	SI	NO	NO	SI	NO	NO
Irrigazione manuale	NO	SI	NO	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Durata irrigazione manuale	NO	5 min con interruzione anticipata possibile	NO	15 min con interruzione anticipata possibile	NO	NO	15 min con interruzione anticipata possibile	da 15 a 60 MIN con interruzione anticipata possibile	5 min con interruzione anticipata possibile	5 min con interruzione anticipata possibile	impostabile da 5 sec a 90 min con interruzione anticipata possibile	5 min con interruzione anticipata possibile	5 min con interruzione anticipata possibile
Partenza ritardata	NO	NO	NO	SI imposta l'ora di partenza	NO	NO	SI imposta l'ora di partenza	SI imposta l'ora di partenza	SI fino a 23 ore	SI fino a 23 ore	SI imposta l'ora di partenza	SI fino a 23 ore	SI fino a 23 ore
Filetto entrata	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Filetto uscita	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	2 X 1/2"	3/4"	3/4"	3/4"	2 x 3/4"	2 x 3/4"
Filtro	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Display	NO	NO	NO	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Retroilluminazione	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI
Coperchio protezione	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Pressione min-max	0,5-10 Bar	0,5-10 Bar	0,5-10 Bar	0,5-10 Bar	0,5-10 Bar	0,5-10 Bar	0,5-10 Bar	0,5-10 Bar	0,5-10 Bar	0,5-10 Bar	0,5-10 Bar	0,5-10 Bar	0,5-10 Bar
Alimentazione	1 Batteria 9V	1 Batteria 9V	1 Batteria 9V	1 Batteria 9V	1 Batteria 9V	1 Batteria 9V	1 Batteria 9V	1 Batteria 9V	2 Batterie AA 1,5V	2 Batterie AA 1,5V	Pannello fotovoltaico + 1 batteria AA da 1,5V	2 Batterie AA 1,5V	2 Batterie AA 1,5V
Durata Batteria	1 Anno	1 Anno	1 Anno	1 Anno	1 Anno	1 Anno	1 Anno	1 Anno	1 Anno	1 Anno	4 Anni	1 Anno	1 Anno
Protezione	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Temperatura esercizio	3°C-50°C	3°C-50°C	3°C-50°C	3°C-50°C	3°C-50°C	3°C-50°C	3°C-50°C	3°C-50°C	3°C-50°C	3°C-50°C	3°C-50°C	3°C-50°C	3°C-50°C
Indicatore batteria scarica	NO	LED	NO	SI	LED	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Indicazione irrigazione in corso	NO	NO	LED	SI	NO	LED	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Avanzamento orologio senza alimentazione	NO	NO	NO	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Mantenimento programmi senza alimentazione	SI	SI	NO	SI per 30 sec	NO	NO	SI per 30 sec	SI per 30 sec	SI per 2 min	SI per 2 min	SI per 5 min	SI per 2 min	SI per 2 min
Collegamento Rain Sensor	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI con filo o con radiofrequenza (90831) con interfaccia (8480)	SI con filo o con radiofrequenza (90831) con interfaccia (8480)	SI con filo o con radiofrequenza (90831) con interfaccia (8480)	SI con filo o con radiofrequenza (90831) con interfaccia (8480)	SI con filo o con radiofrequenza (90831) con interfaccia (8480)
Garanzia	2 Anni	2 Anni	2 Anni	2 Anni	2 Anni	2 Anni	2 Anni	2 Anni	3 Anni	3 Anni	3 Anni	3 Anni	3 Anni